



MONITOR DE PALCO ATIVO ANTERA M12.1A



O Monitor de Palco Ativo Antera M 12.1 A é indicado para uso em palestras, convenções, auditórios e sistemas de sonorização de pequeno porte.

Monitor Ativo Antera M 12.1 A 2 Vias 170W Rms 12" Polegadas

Monitor Ativo Antera M 12.1 A 2 Vias Faixa Estendida

O Monitor Ativo Antera M 12.1 A é indicado para uso em palestras, convenções, auditórios e sistemas de sonorização de pequeno porte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Aplicação: Monitor (Retorno de Palco).

Sistema: Caixa plana de 2 vias amplificadas.

Amplificador: 170 W/rms (4 ohms) e 115 W/rms (8 ohms) com DCO, proteção DC e auto rampa.

Pré-amplificador: Volume, High, Mid, Low com corte em +/-15 dB, com filtro subsonic em 40hz Butterworth filter 12 dB/oitava, filtro ultrasonic em 40hz Bessel filter 18 dB/oitava e IRF filter.

Resp. de Frequência: 55 Hz a 18 kHz

Entradas/Saídas: 4 paralelas (2XLR in/out e 2 P 10 in/out balanceadas), com chaveamento p/mic. ou line e saídas P 10 p/conexão de caixa passiva externa (8 ohms).

Alimentação: Automática, 120 ou 230 V (50/60 Hz) com acionamento Soft Start.

Falantes: 1×12" Full Range, 1 drive de faixa estendida cob. angular Falante: 90°H e 90°V Drive: 50°H e 50°V.

Dimensões (mm): L = 535 A = 435 P = 470 Peso: 16,4 kg.

Acabamento: Pintura preto especial, tela de aço com pintura epóxi, cantoneiras, alça e flange p/sup. de caixa.

***"DCO: Dinamic Compressor Output"**

Itens Inclusos: Um cabo de força e um certificado de garantia.

Conheça os lançamentos Linha Digital HPS Series.

Garantia: 12 meses

Fabricante: ANTERA

CAIXA | ATIVA | ANTERA | AMPLIFICADA | 170W RMS | 12"POLEGADAS | BIVOLT AUTOMÁTICO | MONITOR | 2 VIAS | PINTURA PU

CONFIRME AS ESPECIFICAÇÕES ATUALIZADAS NO SITE DO FABRICANTE OU EM UMA REVENDA AUTORIZADA.

www.music-group.com.br